

Easy Tägliche Nutzung

Gespräch führen

Sie möchten ein externes Amtsgespräch führen: Kennziffer 0 + Nummer wählen.

Sie möchten ein externes Privatgespräch führen: Kennziffer 19 + Nummer wählen.

Sie möchten ein internes Gespräch führen: Nummer wählen.

Sie möchten die Vermittlung anrufen: Kennziffer 1 3 (RWTH) wählen.

Gespräch verbinden

Soll ein Gespräch an einen anderen Teilnehmer weiterverbunden werden, genügt es, während des 1. Gesprächs die Rufnummer des neuen Teilnehmers zu wählen. Falls der gerufene Teilnehmer frei ist, können Sie das Gespräch sofort verbinden, indem Sie den Hörer auflegen.

Sie haben natürlich die Möglichkeit zu warten, bis sich der gerufene Teilnehmer meldet und können ihm noch einige Informationen geben. Zum Verbinden legen Sie einfach den Hörer auf.

Falls der gerufene Teilnehmer das wartende Gespräch nicht annehmen möchte, kann mit der Rückfrage-Taste **Rückfrage** die Rückfrage beendet werden. Nun sind Sie wieder mit Ihrem 1. Gesprächsteilnehmer verbunden.

Falls der gerufene Teilnehmer besetzt ist, muss das wartende Gespräch mit der Rückfrage-Taste **Rückfrage** wieder zurückgeholt werden (Rückfrage beenden).

Rückfrage bei einem anderen Teilnehmer

Während des 1. Gesprächs die Rufnummer des 2. Teilnehmers wählen. Der 2. Teilnehmer meldet sich (der 1. Teilnehmer ist in der Warteposition) und Sie können Informationen austauschen.

Das 2. Gespräch mit der Rückfrage-Taste **Rückfrage** beenden. Sie sind jetzt wieder mit dem 1. Teilnehmer verbunden.

Wahlwiederholung

Wenn Sie die zuletzt angerufene Nummer (intern oder extern) nochmals anwählen möchten, brauchen Sie nur die Taste  zu drücken. Der Anruf erfolgt automatisch.

Kurzfristiges Speichern einer Nummer

Ihr Gesprächspartner (extern) antwortet nicht. Bevor Sie auflegen, drücken Sie auf die Taste . Die Nummer ist jetzt gespeichert und kann durch erneutes Drücken dieser Taste noch einmal angewählt werden. Diese Nummer bleibt so lange gespeichert, bis sie entweder benutzt oder aber eine neue Nummer abgespeichert wird.

Rückruf einleiten

Wenn Sie einen internen Apparat anrufen und Ihr Gesprächspartner besetzt ist, oder den Anruf nicht beantwortet, können Sie einen Rückruf einleiten. Dazu wählen Sie die Kennziffer 1. Wenn Ihr Gesprächspartner seine Verbindung beendet hat, bzw. wieder an seinen Platz kommt, erhält er Ihre Rückrufanforderung und kann entsprechend reagieren. Zum Annullieren der Rückrufanforderung (bei besetzt), drücken Sie die Kennziffer * 3 4, gefolgt von der Nebenstellenummer.

Rückrufanforderungen beantworten

Sie haben während eines Gesprächs Rückrufanforderungen erhalten: Sobald Sie Ihr aktuelles Gespräch beendet haben, wird der erste Gesprächspartner, der eine Rückrufanforderung eingeleitet hat, automatisch von Ihrem Apparat aus zurückgerufen.

Sie haben während Ihrer Abwesenheit Rückrufanforderungen erhalten: Ihre Nachrichtentaste  leuchtet auf.



Die Anzahl von Rückanrufen erscheint im Display



Der Name des 1. Anrufer wird angezeigt



Die nächste Rufnummer wird angezeigt



Die vorhergehende Rufnummer wird angezeigt



zum automatischen Rückruf



zum Löschen der Nummern

Abfrage von Anrufen (ISDN-Nachrichtenspeicher)

Sie haben während Ihrer Abwesenheit externe ISDN-Anrufe erhalten. Die LED neben der Taste  zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

Drücken Sie .

Im Display erscheint die Anzahl der eingegangenen Anrufe.



Die Nummer des Gesprächspartners wird angezeigt

Sie haben jetzt die Möglichkeit:



Den Gesprächspartner zurückrufen



zur nächsten Nachricht blättern



zur vorherigen Nachricht blättern



Die Nummer vorübergehend zu speichern

Abfrage von Anrufen (interner Nachrichtenspeicher)

Sie haben während Ihrer Abwesenheit interne Anrufe erhalten. Die LED neben der Taste  zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

Drücken Sie .

Im Display erscheint die Anzahl der eingegangenen Anrufe.



Die Nummer des Gesprächspartners wird angezeigt

Sie haben jetzt die Möglichkeit:



Den Gesprächspartner zurückrufen



zur nächsten Nachricht blättern



zur vorherigen Nachricht blättern



Die Nummer vorübergehend zu speichern

Anmerkung: Bitte beachten Sie eine evtl. "Doppel"-Belegung der Taste . Sind Nachrichten in Ihrer Voicebox (Telesekretär) eingegangen, wird erst das Abhören bzw. Bearbeiten der Sprachnachrichten angeboten

Mit der Taste  gelangen Sie aber umgehend zu der Liste der internen Anrufe.

Rufumleitung aktivieren

Rufumleitung sofort:
werden soll 

Kennziffer * 1 1 oder  und Rufnummer, zu der umgeleitet

Rufumleitung bei besetzt:


Kennziffer * 1 2 und Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll

Rufumleitung nach Zeit:


Kennziffer * 1 3 und Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll

Rufumleitung bei besetzt/nach Zeit:


Kennziffer * 1 4 und Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll

Anstelle einer Rufnummer kann auch 71 für die Voice Mail eingegeben werden.

Rufumleitung löschen

* 1 0  (gilt für alle Rufumleitungstypen)

Hinweis: Jede Rufumleitung kann auch durch erneute Eingabe der Einleitungskennziffer wieder gelöscht werden (z.B. die sofortige Rufumleitung kann auch durch * 1 1 wieder gelöscht werden) oder durch Eingabe einer neuen Rufumleitungskennziffer überschrieben werden.

Löschen von ISDN-Anrufen

Sie haben während Ihrer Abwesenheit externe ISDN-Anrufe erhalten.

Die LED neben der Taste  zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

Drücken Sie .

Im Display erscheint die Anzahl der eingegangenen Anrufe.

Sie haben jetzt die Möglichkeit:



(2x drücken) Der Name des ersten Gesprächspartners wird angezeigt.



Der Name des nächsten Gesprächspartners wird angezeigt.



Zum vorherigen Gesprächspartner zurückblättern.



nicht mehr.

Der Anzeigemodus wird beendet, die Anrufe sind gelöscht und die LED leuchtet

Löschen von internen Anrufen

Sie haben während Ihrer Abwesenheit hochschulinterne Anrufe erhalten.

Die LED neben der Taste  zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

Drücken Sie .

Im Display erscheint die Anzahl der eingegangenen Anrufe.

Sie haben jetzt die Möglichkeit:



(2x drücken) Der Name des ersten Gesprächspartners wird angezeigt.



Der Name des nächsten Gesprächspartners wird angezeigt.



Zum vorherigen Gesprächspartner zurückblättern.



Der Anzeigemodus wird beendet, die Anrufe sind gelöscht und die LED leuchtet nicht mehr.

Telefonschloss

Telefon sperren * 3 3 

Telefon entsperren * 3 3 und Passwort 